

# COMMODORE 128 D



Commodore 128 D är egentligen flera datorer i en. Den arbetar med tre operativsystem. Utöver BASIC 7.0 och CP/M, är den kompatibel med Commodore 64, världens mest köpta dator. Därför är 128:an den perfekta bytesmodellen för dig, som redan äger en C 64. Du kan fortsätta att använda både program och kringutrustning.

När Commodore 128 D arbetar i 128 D-läge, dvs med operativsystemet BASIC 7.0, visar den sin fulla styrka. Då får du tillgång till 150 kommandon och funktioner, samtidigt som du kan använda upp till 640 KB RAM arbetsminne. Mikroprocessorn 8502 tillåter snabb hantering av stora datamängder. Den arbetar med klockfrekvenserna 1 och 2 MHz. Commodore 128 D har högupplösande grafik i 16 färger. I textläge klarar den 40 alternativt 80 tecken.

Om du laddar in operativsystemet CP/M, arbetar 128:an med en klockfrekvens på 2 MHz. Med CP/M öppnas dörrarna till ordbehandling, registerhantering och kalkyl-beräkningar.

Commodore 128 D är det perfekta valet för både hemmet och det lilla företaget. Den levereras med 128 KB RAM arbetsminne, inbyggd 5¼-tums diskdrive och separat tangentbord.



**Commodore**

# TEKNISKA DATA

	128 D-läge	CP/M-läge	64-läge
<b>Processor:</b>	Commodore 8502	Commodore Z 80 A	Commodore 6510
<b>Klockfrekvens:</b>	1 och 2 MHz	2 MHz	1 MHz
<b>Operativsystem:</b>	BASIC 7.0	CP/M Plus 3.0	BASIC 2.0
<b>Minne:</b>	128 KB RAM 48 KB ROM	128 KB RAM 48 KB ROM	64 KB RAM 20 KB ROM
<b>Sekundärminne</b>	Intern diskettstation 5 1/4"	Intern diskettstation 5 1/4"	Intern diskettstation 5 1/4"
<b>Gränssnitt:</b>	Parallellt 8 bitar, Userport Seriellt RS 232 C med TTL-nivå (ej standardnivå) Seriell buss Anslutning för Datassette 2 joystickportar Video: Färg, RGB I digital Chroma/Luma Composite video PAL sv/v Antennuttag Audio	Parallellt 8 bitar, Userport Seriellt RS 232 C med TTL-nivå (ej standardnivå) Seriell buss Anslutning för Datassette 2 joystickportar Video: Färg, RGB I Chroma/Luma Composite video PAL sv/v Antennuttag Audio	Parallellt 8 bitar, Userport Seriellt RS 232 C med TTL-nivå (ej standardnivå) Seriell buss Anslutning för Datassette 2 joystickportar Video: Chroma/Luma Composite video PAL Antennuttag Audio
<b>Grafik:</b>	Grafikläge 320×200, 16 färger 640×200, 16 färger 8 sprites för animations- effekter Textläge 40 alt. 80 tecken	Grafikläge 320×200, 16 färger 640×200, 16 färger Textläge 40 alt. 80 tecken	Grafikläge 320×200, 16 färger 8 sprites för animations- effekter Textläge 40 tecken
<b>Monitor:</b>	—	—	—
<b>Tangentbord:</b>	92 tangenter, varav 14 är numeriska och 4 programmerbara		
<b>Ljud:</b>	Ljudchip 6581 (Sound Interface SID)	Ljudchip 6581 (Sound Interface SID)	

 **Commodore**

COMMODORE AB  
BOX 8184  
16308 SPÅNGA

Återförsäljare:

  
**RoBaData AB**  
Villagatan 34  
15134 Södertälje  
Tel. 0755 10800  
Butik: Täppgatan 36

Reservat för ändringar  
April 1988